

線上混頻及載電( Power Mixer & Insert )

MIX — 2



MIX — 3



項目 / 型號	MIX— 2	MIX — 3
頻 寬	5 ~ 900 MHz	
平 坦 度	± 0.5 db	
插入損失(主線)	300 MHz — 3.5 db , 900 MHz — 5.5 db	
插入損失(支線)	300 MHz-3.5 db,900MHz- 5.5db	300 MHz- 7 db,900MH- 11 db
阻 抗 匹 配	75 Ω	
反 射 損 失	> 16db	
隔 離 度	☒ 25db	
輸 入 調 整	支線1路0~20dB連續可調	支線2路0~20dB連續可調
AC 電 源 通 過	2路入力1路出力10A通電	3路入力1路出力10A通電
電 源 保 護	無	出力點10A保險絲
避 雷 保 護	內建一組避雷器	
輸出測試點強度	- 20 dB	
RF 雙 向 功 能	有	
電 源 貫 入	無	AC電源貫入點或AC電源測試點
溫 度 範 圍	- 40°C ~ 70°C	
尺 寸	124 mm * 84 mm * 52 mm ( L * W * H )	
重 量	655 g	705 g
其 他	防水及電磁隔離	